



VA-LABs SDT0015 – Steckdosentester mit RCD-Prüfung und LCD

Der Steckdosentester SDT0015 ist das ideale Instrument zur schnellen und unkomplizierten Prüfung von Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungskabeln in 230-V-Netzen. Die integrierte LED-Anzeige gibt nach dem Einstecken des Testers eine direkte Information über den Verdrahtungszustand des Prüfobjekts. Lebensgefährliche Anschlussfehler werden dabei mithilfe verschiedener LED-Leuchtenkonfigurationen angezeigt. Das integrierte LC-Display informiert den Benutzer zudem über den Spannungszustand der Steckdose und die FI/RCD-Testfunktion ermöglicht eine Überprüfung von Fehlerstromschutzschaltern (FI) mit einem Auslösestrom ab 30 mA per Knopfdruck.

Funktionsumfang:

Anzeigemodi:

korrekte Verdrahtung

fehlender/unterbrochener Schutzleiter (PE)

fehlender/unterbrochener Neutralleiter

fehlende/unterbrochene Phase

Phase und Schutzleiter vertauscht

Phase und Neutralleiter vertauscht

LCD-Anzeige für Spannungszustand

Eingangsspannung: 110-230 V AC

FI/RCD-Testfunktion: > 30 mA

Sicherheit: EN 61010-1, CAT II 300 V

Lieferumfang:

Steckdosentester SDT0015, Anleitung

SKU: SDT0015

EAN: 4260508890473